Netspanning
230 V~ 50 Hz

Vermogen in stand-by
0,3 W

Bedrijfstemperatuur
-25 tot +70 °C

Afmetingen
46x46x18 mm

Type schakeling
Relais 5 A, Micro-gap (μ)

Beveiliging
Softwarematige oververhittingsbeveiliging
Nuldoorgangsschakelaar/stroomonderbreker

Kabeldoorsnede
Aansluitingen: 0,5–4,0 mm²

Radio
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Draadloos bereik
Ca. 10 m binnen
De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

1143.1.2

RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE

Alle werkzaamheden aan het apparaat moeten worden uitgevoerd door een erkende installateur. Nationale wet- en regelgevingmoet worden gevolgd.

Voldoet aan de normen

Hierbij verklaar ik, Plejd AB, dat het type radioapparatuur JAL-01 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring en licenties van derden kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: plejd.com/compliance

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Zweden

Belangrijke informatie
Gebruik het product niet als het zichtbare tekenen van beschadiging vertoont.

Verwijdering en recycling
Dit elektrische product mag niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Neem contact op met uw plaatselijke afvalbrengstation voor advies over de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur.

NL

JAL-01

INSTALLATIEHANDLEIDING



Meer informatie is te vinden in de **Plejd**-app of op **plejd.nl**

1 Verbinding maken met het product

Installeer JAL-01 in de inbouwdoos achter een pulsdrukker of in een aansluitdoos in de buurt van de motor. Het product heeft twee relais voor het aansturen van een 230 V-motor voor raambekleding in twee richtingen. Het heeft ook een ingebouwde stroommeter voor automatische detectie van de eindposities van de motor.

Gebruik de app om het product te configureren, het type knop te selecteren en te wijzigen welke ingang/uitgang omhoog/omlaag is op het product. De stuuringangen kunnen worden gebruikt om een of meer producten in het Plejd-systeem te bedienen.



Bediening via besturingsingangen 1 2

Stuuringang 1 en 2 zijn vooraf ingesteld om respectievelijk uitgang 1 en 2 aan te sturen. Dit kan eenvoudig worden gewijzigd in de app.

De ingangen kunnen ook worden gebruikt om een of meer Plejd-producten draadloos te bedienen. Daarnaast kan dubbelklik op een pulsdrukker worden gebruikt om scènes the activeren.

2 Volg de instructies in de app

Download de Plejd-app in de App Store of Google Play. Nadat u het product van stroom hebt voorzien volgens het aansluitschema, gebruik dan de app om de installatie te voltooien. Installatie vereist Bluetooth® en een internetverbinding.

3 Draag het Plejd-systeem over

Zodra u de installatie hebt voltooid, vindt u de systeem-code in de app. Noteer de code op de meegeleverde sticker. Plaats de sticker in de meterkast en geef de welkomstmap HALLO! aan de klant.

Support

Bij technische vragen u contact opnemen met onze klantenservice: support@plejd.nl | +31 30 899 3032