PRODUCTINFORMATIEBLAD
SMART+ WIFI MOTION SENSOR White

SMART+ WIFI MOTION SENSOR | SMART+ WiFi sensor om bewegingen te detecteren



Toepassingsgebieden

- Smart Home voor binnen- en buitenverlichting
- Overal waar slimme besturing en automatisering in compatibele smart home-systemen moeten worden geïmplementeerd

Productvoordelen

- Eenvoudige bediening en automatisering van compatibele SMART+ WiFi-producten op basis van gedetecteerde bewegingen
- Notificatie van gedetecteerde beweging
- Bewaakt de geschiedenis van bewegingsdetecties

Productkenmerken

- Compatibel met Amazon Alexa en Google Home
- Draadloze slimme PIR-bewegingssensor voor bewegingsdetectie tot 5 meter
- Eenvoudige en flexibele installatie met keuze tussen plakband en schroeven
- Oplaadbare batterij en verbeterde levensduur van de batterij (8 maanden gebruiksduur per oplaadbeurt met 10 detecties per dag)
- Product kan optioneel worden voorzien van permanente voeding via USB-C
- Netwerkprotocol: wifi (2,4 GHz)
- Bedienbaar via SMART+ App (minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Controleer het batterijniveau met de SMART+ WiFi APP


© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	5 V
Netfrequentie	0 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Product gewicht	47,2 g
Lengte	60,30 mm
Breedte	60,30 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	60.30 mm
Hoogte	20,50 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	20.50 mm

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Plastic

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-10…+50 °C

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
LIGHTIFY technologie	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Veiligheidsklasse	III
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

– Oplaadbare batterij geïntegreerd en eenvoudig opladen via USB-C
– Oplaadkabel en installatiekit inbegrepen
– Voor bediening via de SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Veiligheidsadvies

- Als het batterijcompartiment (indien van toepassing) niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
PDF	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	WIFI_MOTION_SENSOR
PDF	Juridische informatie	Safety insert G11222349
PDF	Conformiteitsverklaringen	SMART WIFI MOTION SENSOR
PDF	Conformiteitsverklaringen UKCA	SMART WIFI MOTION SENSOR

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854419164	Vouwdoos 1	31 mm x 78 mm x 149 mm	64.00 g	0.36 dm^3
4099854419171	Verzenddoos 8	166 mm x 134 mm x 165 mm	607.00 g	3.67 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/consumer/smart/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.